

## RCS 6001 IE

INVERTER STROMERZEUGER

DUAL FIRE



### TECHNISCHE DATEN

MODELL	RCS 6001 IE	
Bestellnummer	717973	
Generator	synchron	
Nom. Nennleistung (Benzin) / (LPG)	kVA	6,0   5,5
Spannung (1~) / (3~)	V	230   -
Max. Gesamtstrom (Benzin) / (LPG)	A	23,9   21,7
Frequenz	Hz	50
Schutzart	IP 23	
Steckdosen	1 x CEE 32 A; 1 x Schuko 16 A; DC 12V 8A; USB	
Motortyp	SV320B	
Zylinder	1	
Drehzahl	U min <sup>-1</sup>	800 - 3600
Kraftstoff	Benzin 92 / 95	
Öl (empfohlen)	SAE 10W-30	
Motorölfüllmenge	l	0,7
Motorleistung	kW	6,8
Kühlung	air	
Tankinhalt	l	15,0
Handstarter (H) / Elektrostarter (E)	Elektrostarter / Handstarter / Fernbedienung	
Laufzeit (50%-100% Auslastung)	h	11,0 - 4,5
Gewicht	kg	56,5
Abmessungen (L x B x H)	mm	638 x 502 x 545
Schalldruckpegel	dB(A)	64
Vorteil	Gleichstrom 12V 8A; USB-Ladeanschluss 5V 1,5A	